


■ NPN型输入输出电路连接示例


输入电路

- 形 式: DC 输入(正极公共端型)
光电耦合器绝缘方式
- 输入电源: 5mA/1 点
- 响应时间: 30ms 以下



输出电路


- 形 式: NPN开路集电极输出(负极公共端型)
光电耦合器绝缘方式
- 负 荷: 50mA/1 点
- 响应时间: 1ms 以下



■ PNP型输入输出电路连接示例

输入电路

- 形 式: DC 输入(负极公共端型)
光电耦合器绝缘方式
- 输入电源: 5mA/1 点
- 响应时间: 30ms 以下



输出电路

- 形 式: PNP开路集电极输出(正极公共端型)
光电耦合器绝缘方式
- 负 荷: 50mA/1 点
- 响应时间: 1ms 以下

