







PHASER 简易选型表

类型	尺寸 (mm) ^{※1}	行程 (mm)	最大搬运重量 (kg)	载体	型号	页码
MR 型 轴型线性马达规格	小型 W60×H90 	50~1050	5	单载	MR12	P.110
				双载	MR12D	
	中型 W80×H100 	50~1550	7	单载	MR16	P.113
		50~1450		双载	MR16D	
		100~1500	9	单载	MR16H	P.116
		100~1300		双载	MR16HD	
	大型 W145×H120 	100~2000	17	单载	MR20	P.119
		100~1700		双载	MR20D	
		100~2000	23	单载	MR25	P.122
100~1700		双载		MR25D		
MF 型 带扁平磁芯的 线性马达规格	小型 W100×H80 	300~4000	30 (15) ^{※2}	单载	MF15	P.126
		100~3800		双载	MF15 D	
	中型 W150×H80 	150~4050	40 (20) ^{※2}	单载	MF20	P.128
		150~3850		双载	MF20D	
		100~4000	60 (30) ^{※2}	单载	MF30	P.131
		150~3750		双载	MF30D	
	大型 W210×H100 	1050~4020	150 (50) ^{※2}	单载	MF50	P.134
		730~3700		双载	MF50D	
		895~4000	250 (100) ^{※2}	单载	MF100	P.136
405~3510		双载		MF100D		

※1. 尺寸约为主机截面的最大外形尺寸。
 ※2. 最高速度使用时的重量如 () 内所示。